

Manuale Utente

Introduzione

Il programmatore W16SPPROG è utilizzato per registrare e riprodurre messaggi vocali nella scheda di sintesi vocale W16VOICEBD, usata nelle centrali PowerWave e Runner. La scheda di sintesi vocale ha una durata massima di registrazione di 90 secondi.

Collegamento

Il programmatore W16SPPROG viene collegato inserendo il connettore femmina (10 pin) nel connettore maschio della scheda di sintesi vocale. Il connettore è protetto contro l'inversione di inserimento.



Programmazione dei messaggi vocali

Il tasto "REC." viene utilizzato per la registrazione e il tasto "PLAY" per l'ascolto dei messaggi.

Procedura di registrazione:

1. Premere il pulsante di "Reset" presente sulla scheda di sintesi vocale. In questo modo il sistema si posiziona automaticamente sul primo messaggio.
2. Premere e mantenere premuto il tasto "REC." (il LED rosso si accende ad indicare la fase di registrazione). Registrare il messaggio desiderato parlando in modo chiaro nel microfono del programmatore.
NOTA: La durata di ogni messaggio deve essere di almeno 2 secondi.
3. Al termine della registrazione del messaggio rilasciare il tasto "REC." (il LED rosso si spegne).
4. Premere nuovamente il tasto "REC." per registrare il secondo messaggio - il sistema automaticamente si posizionerà sul messaggio successivo. Al termine della registrazione rilasciare il tasto "REC." come descritto precedentemente.
5. Ripetere le operazioni descritte fino a quando tutti i messaggi siano stati registrati.

Ascolto dei messaggi:

6. Per ascoltare i messaggi registrati, premere il pulsante di "Reset" presente sulla scheda di sintesi vocale. In questo modo il sistema si posiziona automaticamente sul primo messaggio.
7. Premere brevemente il tasto "PLAY" per ascoltare il primo messaggio.
8. Premere nuovamente il tasto "PLAY" per ascoltare il messaggio successivo.
9. Ripetere le operazioni descritte finchè tutti i messaggi siano stati ascoltati.
10. Premere infine il tasto di "Reset" per riportare il sistema sul primo messaggio registrato.

Norme Generali di Sicurezza

Sicurezza delle persone



Leggere e seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari - Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consultazione futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

Informazioni sull'Ambiente



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

Conformità del prodotto

Il programmatore per sintesi vocale W16SPPROG è conforme ai requisiti essenziali delle direttive:

89/336/EEC Electromagnetic compatibility directive

73/23/EEC Low voltage directive modified by 93/68/EEC Low voltage directive

Condizioni di Garanzia

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal fornitore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:

-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.

-Danni o incidenti le cui causa non può essere attribuita alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.

DEATRONIC s.r.l.

Sede legale e commerciale: Via Giulianello, 1-7 - 00178 ROMA - Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601

Sede operativa: Via G.B.Feroggio, 10 - 10151 Torino Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49

- Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 - Iscrizione R.E.A. 817963 www.deatronic.com web: info@deatronic.com-mail: